

# UNYSAT Universal-Octo-LNB

Cyfrowy LNB z 8 wyjściami Legacy

| Kolor | EAN | Nr art. | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| szary | 4019588109889 | 0010/8988 | 486 | 432 | 13,5 x 14,5 x 6 | 15 x 17 x 7,5 |

## NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Dla 8 użytkowników
- Specjalna obudowa odporna na warunki atmosferyczne dla doskonałej elektroniki odbiorczej
- Pasuje do wszystkich antena TechniSat SATMAN
- Szybki i łatwy montaż bez obejmy mocującej
- Odporny na zakłócenia LTE

## SONSTIGES

- Liczba odbiorców: 8
- Liczba satelitów: 1

## WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

- Współczynnik szumów: typ. 1

## ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 950 ... 1.950
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 1.100 ... 2.150

## ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7 ... 11,7
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 11,7 ... 12,75

## ŚRODOWISKO PRACY

- Temperatura otoczenia: -40 ... 70
- Wilgotność powietrza: 10 ... 95

## LNB KONTROLA

- Przełącznik band: 22
- Wertykalny: 11,5 ... 14,5
- Horyzontalnie: 16 ... 19

| OSCYLATOR LOKALNY |
| --- |
| Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75 |
| Górny zakres cz?stotliwo?ci: 10,6 |
| Akuratność: ± 1 |
| Dryf temperatury: ± 2,5 |
| Hałas fazy: -83 @10kHz |

| DANE TECHNICZNE |
| --- |
| Wyjście: 8 |
| Średnica mocowania: do SATMAN |
| Skew: -20 ... 20 |
| Impedancja: 75 |
| Wzmocnienie: 58 ... 65 |
| Typ złącza: F |

| ODPOWIEDNI DO |
| --- |
| Liczba pozycji satelitów: 1 |
| Liczba użytkowników: 8 |

| ZASILANIE |
| --- |
| Pobór prądu: 210 |

| ZAWARTOŚĆ ZESTAWU |
| --- |
| Universal-Octo-LNB |