



## Universal-V/H-LNB z Satfinder

Cyfrowy konwerter LNB z 1 wyjściem Legacy i Satfinderem

| Kolor  | EAN           | Nr art.   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|--------|---------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| czarny | 4019588198944 | 0019/8194 | 120                  | 102               | 12,9 x 5,7 x 5,7                 | 14 x 6,3 x 6,3  |

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Dla 1 użytkownika

Zintegrowany miernik poziomu i kompas

Złącza F

Odporny na zakłócenia LTE

Mocowanie  $\varnothing$  40 mm

Zoptymalizowany na kemping: szybkie ustawienie dzięki zintegrowanemu miernikowi poziomu i kompasowi

### OBSŁUGA

bed\_satfinder: Tak

### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów: typ. 0,9

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości: 1.100 ... 2.150

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,9

Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 10 ... 95

Temperatura otoczenia: -10 ... 60

### LNB KONTROLA

Wertykalnie: 12 ... 14,5

Horizontalnie: 16 ... 20

Przetątnik band: 22

### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości: 9,75

Górny zakres częstotliwości: 10,6

Akuratność:  $\pm$  1

Dryf temperatury:  $\pm$  2,5

Hałas fazy: -75 @10kHz

### DANE TECHNICZNE

Średnica mocowania: 40 mm

Wzmocnienie: 56 ... 65

Wyjście: 1

Impedancja: 75

Typ złącza: F

### ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów: 1

Liczba użytkowników: 1

## ZASILANIE

Zasilanie konwertera: 12 ... 20

Pobór prądu: max. 150

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Universal V/H-LNB z Satfinderem