



Universal-V/H-LNB z Satfinder

Cyfrowy konwerter LNB z 1 wyjściem Legacy i Satfinderem

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588198944	czarny	0019/8194	120	102	12,9 x 5,7 x 5,7	14 x 6,3 x 6,3

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Dla 1 użytkownika

Zintegrowany miernik poziomu i kompas

Złącza F

Odporny na zakłócenia LTE

Mocowanie \varnothing 40 mm

Zoptymalizowany na kemping: szybkie ustawienie dzięki zintegrowanemu miernikowi poziomu i kompasowi

OBSŁUGA

bed_satfinder: Tak

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów: typ. 0,9

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,9

Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -10 ... 60

Wilgotność powietrza: 10 ... 95

LNB KONTROLA

Wertykalnie: 12 ... 14,5

Horyzontalnie: 16 ... 20

Przetątnik band: 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości: 9,75

Górny zakres częstotliwości: 10,6

Akuratność: \pm 1

Dryf temperatury: \pm 2,5

Hałas fazy: -75 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Impedancja: 75

Typ złącza: F

Wzmocnienie: 56 ... 65

Średnica mocowania: 40 mm

Wyjście: 1

ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów: 1

Liczba użytkowników: 1

ZASILANIE

Zasilanie konwertera: 12 ... 20

Pobór prądu: max. 150

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Universal V/H-LNB z Satfinderem