



## DIGIDISH 33

Wysokiej klasy antena DigiDish 33 wykonana z aluminium, charakteryzuje się dużą mocą odbioru i zajmuje bardzo mało miejsca

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
beżowy	4019588031951	1033/2195	2,8	2	33 x 35	40,5 x 39,5 x 22
szary łupkowy	4019588331952	1333/2195	2,8	2	33 x 35	40,5 x 39,5 x 22
czerwony jak cegła	4019588431959	1433/2195	2,8	2	33 x 35	40,5 x 39,5 x 22
polarowy biały	4019588731950	1733/2195	2,8	2	33 x 35	40,5 x 39,5 x 22
żółty ze smileyem	4019588531956	1533/2195	2,8	2	33 x 35	40,5 x 39,5 x 22

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Nur 33 cm klein

1 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage

### SONSTIGES

Liczba odbiorców: 1

Cechy: z LNB

Liczba satelitów: 1

Średnica: 33

### OBSŁUGA

bed\_satfinder: Tak

### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości: 0,7 max.

Górny zakres częstotliwości: 0,7 max.

Współczynnik szumów: typ. 0,9

#### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 - 1.950

Górny zakres częstotliwości: 1.100 - 2.150

#### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości: 9,75

Górny zakres częstotliwości: 10,7

Akuratność:  $\pm 1$

Hałas fazy: -75 @10kHz

Dryf temperatury:  $\pm 2,5$

#### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Materiał: Aluminium

Wytrzymałość materiału: 1

Powłoka: Obustronnie malowana proszkowo

Mocowanie ściennie w zestawie: Tak

#### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

#### DANE TECHNICZNE

Wymiar nominalny: 0,33 metr

F/D: 0,6

Kąt offsetu: 30

Zysk: 30 @11,3 GHz

Średnica mocowania: 40 mm

#### ZASILANIE

Zasilanie konwertera: 12 ... 20

Pobór prądu: max. 150

#### LNB KONTROLA

Wertykalny: 12 - 14,5

Horyzontalnie: 16 - 20

Przełącznik band: 22

#### ODPOWIEDNI DO

Liczba użytkowników: 1

Liczba pozycji satelitów: 1

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna 33 cm, mocowanie AZ/EL, konwerter LNB, uchwyt ścienny, śruby, imbus, instrukcja montażu