



DIGITRADIO 586

Wieża stereo z radiem internetowym/DAB+/FM z odtwarzaczem CD, obsługą Spotify Free oraz funkcją ładowania bezprzewodowego.

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
antracyt/srebrny	4019588039865	0000/3986	3,95	3,08	24 x 15 x 21,5	30 x 24,5 x 25,5
biały/srebrny	4019588139862	0001/3986	3,95	3,08	24 x 15 x 21,5	30 x 24,5 x 25,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Wszechstronne radio cyfrowe: odbieraj stacje radiowe analogowe i cyfrowe przez FM/DAB/DAB+ lub ciesz się światowym radiem internetowym. Ponadto odtwarzaj płyty CD lub przesyłaj muzykę przez Bluetooth lub Spotify.
- Więcej niż tylko radio: dzięki funkcji ładowania bezprzewodowego (5 W) naładujesz swój telefon bezpośrednio na urządzeniu lub za pomocą funkcji ładowania USB. Sterowanie odbywa się za pomocą aplikacji CONNECT, pilota lub bezpośrednio na urządzeniu
- Potężny dźwięk: Dzięki dwóm 10-watowym głośnikom stereo oraz wygodnemu wyposażeniu, radio cyfrowe jest idealną alternatywą dla klasycznego zestawu kompaktowego lub systemu stereo
- Praktyczne funkcje dodatkowe: Ustaw, aby radio internetowe Cię budziło, zapisz swoje ulubione stacje i wyświetlaj ważne informacje na 2,4-calowym wyświetlaczu

SONSTIGES abmasse_portabel: Nie Tryb pracy: Zasilanie sieciowe abmasse_stationaer: Tak	OBSŁUGA Zegar: Tak Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania: Tak Budzik: Tak Automatyczne wyłączenie: Tak Funkcja drzemki: Tak Zdalne sterowan: Tak Pamięć radiostacji internetowych: 12 Pamięć ulubionych DAB+: 12 Pamięć ulubionych UKW: 12	OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI Formaty audio: AAC, MP3
GŁOŚNIK Moc muzyczna: 20 (RMS) Stereo: 2 x 10 Equalizer: Tak	ŚRODOWISKO PRACY Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji) Temperatura otoczenia: 5 - 35	STRUMIEŃ DANYCH Strumień dźwięku Bluetooth: Tak Spotify Free: Tak
POBÓR PRĄDU Tryb czuwania/gotowości: 1 Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: 2 Praca: 36 (max.)	POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA Wejście Audio/AUX in: Tak Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1 Złącze do anteny zewnętrznej (złącze F): 1 USB: 1	SIEĆ & KOMUNIKACJA WLAN: 802.11 a/b/g/n (zgodny z pasmem 2,4 GHz i 5 GHz) Bluetooth: Tak
POZOSTAŁE FUNKCJE Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński, Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Turecki, Portugalski	AUDIO Głośnik Stereo: Tak	BLUETOOTH WERSJA & PROFIL Wersja Bluetooth: 4,2 AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak
EKRAN Typ: OLED Wielkość: 2,42 Regulacja podświetlenia: Tak Protokół RadioVIS: Tak	FUNKCJE Odtwarzanie MP3 przez USB: Tak Funkcja ładowania USB: Tak Odtwarzacz CD MP3: Tak Bezprzewodowe ładowanie: Tak (5 W)	ODBIÓR / RADIO DAB+: 174 - 240 UKF/RDS: 87,5 - 108 Radio internetowe: Tak Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF
TYP RADIA Radio stacjonarne: Tak	ZASILANIE Napięcie znamionowe: 230 Częstotliwość: 50 Zasilacz sieciowy: DC 12 V / 3000 mA Typ zasilacza: Zewnętrzne	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU DIGITRADIO 586, antena teleskopowa, zasilacz sieciowy, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi