



## DIGITRADIO 50 SE

Radiobudzik DAB+/UKF z dużym wyświetlaczem

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
biały	4019588139794	0001/3979	600	350	17 x 9,5 x 8	23 x 10 x 9
czarny	4019588039797	0000/3979	600	350	17 x 9,5 x 8	23 x 10 x 9

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM z RDS-PLL

Pamięć ulubionych (10 dla DAB+ i 10 dla FM)

Data i godzina

Możliwość ustawienia 2 budzików

Budzenie muzyką lub dzwonkiem

Regulowany rytm budzika

Funkcja drzemki oraz uśpienia

Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem i oddzielny wyświetlacz czasu

Ładowanie po USB

### SONSTIGES

Rodzaj odbioru: FM

Cechy: Budzik

Złącza: USB

### OBSŁUGA

Zegar: Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Pamięć ulubionych UKW: 10

Pamięć ulubionych DAB+: 10

### GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 1,5 (RMS)

#### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

#### POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Duński, Słoweński

#### FUNKCJE

Funkcja ładowania USB: Tak

#### POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: 0,44

Praca: 3

#### AUDIO

Głośnik Mono: Tak

#### ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena drutowa DAB/UKW

#### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

USB: 1 (5V - 1A)

#### EKRAN

Typ: LCD

Wielkość: 4,7

Regulacja podświetlenia: Tak

#### ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 5,5 V / 2.000 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzny

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 50 SE, zasilacz, instrukcja obsługi