



## HD-S 261

Cyfrowy odbiornik satelitalny HDTV Free-to-Air

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarny	4019588048140	0000/4814	600	512	18 x 4,4 x 13	21,4 x 5,2 x 15,6

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Tuner DVB-S2 HDTV

7-dniowe wsparcie EPG

Wstępnie zaprogramowany dla ASTRY 19,2° E

Rozwiązanie z jednokablowe EN50494 i EN50607

Obsługa formatu kodowania dźwięku AAC

Obsługa 6 przyciskami

Kompaktowa, niewielka obudowa

Odtwarzacz multimedialny USB do wideo, muzyki MP3 i zdjęć

### SONSTIGES

Typ tunera: Single tuner

Rozdzielczość: Full HD

Cechy: Odbiór radiowy

Złącza: Ethernet (LAN)

Rodzaj odbioru: Satelita (DVB-S/S2)

### OBSŁUGA

Media Player: Tak

Elektroniczny przewodnik po programach: Ja

Telegazeta: Tak

Zegar: Tak

Zdalne sterowan: Tak

### OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, H.264

Format video: MPG, MP4, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI

JPEG: Tak

Formaty audio: AAC, MP3, MP2

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

Temperatura otoczenia: 5 ... 35

### POBÓR PRĄDU

Praca: max. 18

Tryb czuwania/gotowości: < 1

### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście): 1

USB: 1 (USB 2.0)

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak

SCART: 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak

Złącze F: 1

### LNB KONTROLA

Wertykalny: 14

Horyzontalnie: 18

Przetłacznik band: 22

Zasilanie prądowe LNB: max. 500

DiSEqC: 1.0 / 1.2

### POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Turecki, Polski, Angielski, Włoski, Francuski, Hiszpański, Niemiecki, Portugalski

Całkowita ilość programów: 4.000

### AUDIO

audio\_klare\_sprache: Tak przez DVB

## EKRAN

SD: Tak

HD: Tak

1080p: Tak

1080i: Tak

720p: Tak

576p: Tak

576i: Tak

Typ: 7-segmentowy, 4-cyfrowy, bursztynowy

## LNB

Rozwiązanie jednokablowe (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

## TUNER

Typ tunera: Single-Tuner

Tuner DVB-S: 1

Radio satelitarne: Tak

Odbiór: HD-TV, SD-TV, DVB-Radio

## TUNER SATELITARNE

Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150

Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45

DVB-S2: 8PSK - QPSK

DVB-S2: 10 ... 31

FEC: RS, LDPC, BCH

## ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: wewnętrzny

Moc znamionowa: max. 18

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Odbiornik satelitarny HD-S 261, pilot, baterie, instrukcja obsługi