

HD-S 261

Cyfrowy odbiornik satelitarny HDTV Free-to-Air

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarny	4019588048140	0000/4814	600	444	18 x 4,4 x 13	21,5 x 5,2 x 15,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Tuner DVB-S2 HDTV
- 7-dniowe wsparcie EPG
- Wstępnie zaprogramowany dla ASTRY 19,2° E
- Rozwiązanie z jednokablowe EN50494 i EN50607
- Obsługa formatu kodowania dźwięku AAC
- Obsługa 6 przyciskami
- Kompaktowa, niewielka obudowa
- Odtwarzacz multimedialny USB do wideo, muzyki MP3 i zdjęć

SONSTIGES

- Rozdzielczość: Full HD
- Cechy: Odbiór radia
- Złącza: Ethernet (LAN)
- Typ tunera: Single Tuner
- Rodzaj odbioru: Satelita (DVB-S/S2)

OBSŁUGA

- Media Player: Tak
- Telegazeta: Tak
- Elektroniczny przeowdnik po programach: Ja
- Zegar: Tak
- Zdalne sterowan: Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

- Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, H.264
- Format video: MPG, MP4, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI
- JPEG: Tak
- Formaty audio: AAC, MP3, MP2

ŚRODOWISKO PRACY

- Temperatura otoczenia: 5 ... 35
- Wilgotność powietrza: 10 ... 75

POBÓR PRĄDU

- Praca: max. 18
- Tryb czuwania/gotowści: < 1

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

- HDMI™ (wyjście): 1
- USB: 1 (USB 2.0)
- Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak
- SCART: 1
- Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak
- Złącze F: 1

LNB KONTROLA

- Wertykalny: 14
- Horyzontalnie: 18
- Przełącznik band: 22
- Zasilanie pr?dowe LNB: max. 500
- DiSEqC: 1.0 / 1.2

POZOSTAŁE FUNKCJE

- Język OSD: Portugalski, Francuski, Włoski, Polski, Angielski, Hiszpański, Turecki, Niemiecki
- Całkowita ilość programów: 4.000

AUDIO

- audio_klare_sprache: Tak przez DVB

EKRAN
SD: Tak
HD: Tak
1080p: Tak
1080i: Tak
720p: Tak
576p: Tak
576i: Tak
Typ: 7-segmentowy, 4-cyfrowy, bursztynowy

LNB
Rozwiązanie jednokablowe (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

TUNER
Typ tunera: Single-Tuner
Tuner DVB-S: 1
Radio satelitarne: Tak
Odbiór: HD-TV, SD-TV, DVB-Radio

TUNER SATELITARNE
Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150
Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S: QPSK
DVB-S: 2 ... 45
DVB-S2: 8PSK - QPSK
DVB-S2: 10 ... 31
FEC: RS, LDPC, BCH

ZASILANIE
Napięcie znamionowe: 230
Częstotliwość: 50
Zasilacz sieciowy: wewnętrzny
Moc znamionowa: max. 18

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Odbiornik satelitarny HD-S 261, pilot, baterie, instrukcja obsługi