



DIGITRADIO 215 NDR 1 Dabbi Edition

Przenośne radio DAB+/UKF z kolorowym wyświetlaczem

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarny/srebrny	4019588109957	0010/4995	672	428	20,5 x 11,5 x 4,5	26 x 15 x 7

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Wskazanie daty i czasu

Zasilanie sieciowe lub na baterie AA

Radio FM (RDS & PLL)

Dwa regulowane czasy budzenia

Sześć dowolnie przypisywanych klawiszy bezpośredniego wyboru

Lista ulubionych (6 dla DAB i 6 dla FM)

Wyświetlacz TFT 2,8"

Equalizer - indywidualnie dopasowany dźwięk

SONSTIGES

sVers_Batteriebetrieb: Tak

Cechy: Budzik

Złącza: Wyjście audio jack 3,5 mm

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

Rodzaj odbioru: FM

OBSŁUGA

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Pamięć ulubionych DAB+: 6

Pamięć ulubionych UKW: 6

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 1 RMS

Equalizer: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: 0,89

Praca: 3

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

PRZYCISKI WYBORU BEZPOŚREDNIEGO

NDR1 Niedersachsen: Tak

AUDIO

Głośnik Mono: Tak

EKRAN

Typ: Wyświetlacz TFT

Wielkość: 2,8

Rozdzielczość (linie x wiersze): 240 x 320

Regulacja podświetlenia: Tak

Pokaz slajdów/catSLS: Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Teleskopowa antena DAB/UKW

ZASILANIE

Typ baterii: 4 x AA

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 6V / 500 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 215, zasilacz, instrukcja obsługi