



UNIX Quattro LNB

Uniwersalny konwerter LNB przeznaczony do instalacji z multiswitchem

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (urządzenie)
4019588768031	beżowy/pomarańczowy	76-4803-00	196

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Najwyższej klasy wydajność odbioru sygnałów HD i UHD

Bardzo niski współczynnik szumów

Niski pobór prądu

Prosty i szybki montaż

Idealny dla instalacji z dwoma dekoderni TWIN

Obudowa odporna na trudne warunki atmosferyczne

Dla instalacji multiswitch

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów: 0,1

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -30 ... 70

Wilgotność powietrza: 10 ... 90

LNB KONTROLA

Wertykalny: 10,5 ... 14

Horyzontalnie: 16 ... 19

Przełącznik band: 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości: 9,75

Górny zakres częstotliwości: 10,6

DANE TECHNICZNE

Wyjście: 4

Wzmocnienie: 55

Impedancja: 75

Typ złącza: Złącze F

Średnica mocowania: 40 mm

ZASILANIE

Zasilanie konwertera: 10,5 ... 19

Pobór prądu: max. 180

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

UNIX Quattro LNB