



UNIX Octo LNB

Wysokiej jakości konwerter Octo do instalacji satelitarnych z ośmioma odbiornikami.

| EAN | Kolor | Nr art. |
|---------------|---------------------|------------|
| 4019588764859 | beżowy/pomarańczowy | 76-4805-00 |

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Najwyższej klasy wydajność odbioru sygnałów HD i UHD

Prosty i szybki montaż

Obudowa odporna na trudne warunki atmosferyczne

Bardzo niski współczynnik szumów

Idealny dla instalacji z czterema dekoderni TWIN

Do 8 użytkowników

Niski pobór prądu

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów: 0,1

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -30 ... 70

Wilgotność powietrza: 10 ... 90

LNB KONTROLA

Wertykalny: 10,5 ... 14

Horizontalnie: 16 ... 19

Przełącznik band: 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości: 9,75

Górny zakres częstotliwości: 10,6

DANE TECHNICZNE

Wyjście: 8

Wzmocnienie: 55

Impedancja: 75

Typ złącza: Złącze F

Średnica mocowania: 40 mm

ZASILANIE

Zasilanie konwertera: 10,5 ... 19

Pobór prądu: max. 180

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

UNIX Octo LNB