


# DIGITRADIO 574 IR

Internetowe radio stereo DAB+/UKF/ z ekranem o wielkości 4”, złączem Bluetooth i sterowaniem za pomocą aplikacji.

| Kolor | EAN | Nr art. | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| srebrny | 4019588129511 | 0001/2951 | 2,69 | 1,87 | 31 x 13,5 x 17 | 41 x 18 x 21,5 |

## NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Cyfrowe radio DAB+
- Radio UKF (z RDS i PLL)
- Bezgraniczna różnorodność muzyki dzięki możliwości odtwarzania radia internetowego
- Przesyłanie strumienia muzyki (Bluetooth)
- Kolorowy wyświetlacz 4” TFT
- Złącze USB z funkcją ładowania i odtwarzania MP3
- Sterowanie za pomocą aplikacji
- Lista ulubionych (20 DAB + / 20 UKW / 20 IR)

## SONSTIGES

- Złącza: USB
- Rodzaj odbioru: FM
- Tryb pracy: Zasilanie sieciowe
- Cechy: Bluetooth

## OBSŁUGA

- Zegar: Tak
- Budzik: Tak
- Automatyczne wyłączanie: Tak
- Funkcja drzemki: Tak
- Zdalne sterowan: Tak
- Pamięć radiostacji internetowych: 20
- Pamięć ulubionych DAB+: 20
- Pamięć ulubionych UKW: 20

## GŁOŚNIK

- Moc muzyczna: 10 (RMS)
- Stereo: 2 x 5
- Equalizer (preset): Tak
- Equalizer: Tak

## ŚRODOWISKO PRACY

- Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)
- Temperatura otoczenia: 5 - 35

## STRUMIEŃ DANYCH

- Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

## POBÓR PRĄDU

- Tryb czuwania/gotowści: 0,89
- Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: 0,89
- Praca: 27
- Stan wyłączenia:

| POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA |
| --- |
| Wejście Audio/AUX in: Tak |
| Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1 |
| USB: 1 |

| SIEĆ & KOMUNIKACJA |
| --- |
| WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz oraz 5 GHz) |
| Bluetooth: Tak |

| POZOSTAŁE FUNKCJE |
| --- |
| Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński, Szwedzki, Hiszpański, Turecki, Portugalski, Wielojęzyczne |

| AUDIO |
| --- |
| Głośnik Stereo: Tak |

| BLUETOOTH WERSJA & PROFIL |
| --- |
| Wersja Bluetooth: 4,2 |
| AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak |
| A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak |

| EKRAN |
| --- |
| Typ: Kolorowy wyświetlacz TFT |
| Wielkość: 4 |
| Regulacja podświetlenia: Tak |
| Pokaz slajdów/catSLS: Tak |
| Protokół RadioVIS: Tak |

| FUNKCJE |
| --- |
| Odtwarzanie MP3 przez USB: Tak |
| Funkcja ładowania USB: Tak |

| ODBIÓR / RADIO |
| --- |
| DAB+: 174 - 240 |
| UKF/RDS: 87,5 - 108 |
| Radio internetowe: Tak |
| Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF |

| ZASILANIE |
| --- |
| Napięcie znamionowe: 230 |
| Częstotliwość: 50 |
| Zasilacz sieciowy: DC 9 V / 3.000 mA |
| Typ zasilacza: zewnętrzne |

| ZAWARTOŚĆ ZESTAWU |
| --- |
| DIGITRADIO 574 IR, zasilacz sieciowy, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi |

## Wyniki testów DIGITRADIO 574 IR




Sehr gut, 92%
SATVISION 07/2023