



TECHNIRADIO SOLAR 2

Przenośne radio DAB+/FM z ładowaniem za pomocą panelu słonecznego lub ręcznej korbki

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039964	pomarańczowy/czarny	0000/3996	670	510	17 x 9,5 x 5,5	20 x 13 x 8,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM z RDS-PLL

Pamięć ulubionych (10 dla DAB+ i 10 dla FM)

Ładowanie akumulatora za pomocą panela słonecznego i ręcznej korbki

Latarka LED z 2 poziomami jasności (do 20 000 mcd)

Zintegrowany akumulator umożliwiający 25 godzin odtwarzania

Obudowa wykonana w 87% z tworzywa sztucznego pochodzenia morskiego

Funkcja power banku do ładowania telefonów komórkowych itp.

SONSTIGES

sVers_Akku_wechselbar: Nie

sVers_Akku_integriert: Ja

Złącza: USB

Rodzaj odbioru: FM

Cechy: Funkcja ładowania przez USB

OBSŁUGA

bed_schutzklasse: IPX4

Pamięć ulubionych UKW: 10

Pamięć ulubionych DAB+: 10

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 1 (RMS)

Pasma przenoszenia: 340 - 20.000 Hz

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: < 1

Praca: 11,5 (max.)

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

USB: 2 Type A & C

Impedancja: 4

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski

FUNKCJE

Funkcja ładowania USB: Tak

AUDIO

Głośnik Mono: Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa DAB+/FM

EKRAN

Typ: Dot-Matrix-LCD

Wielkość: 1,93

Regulacja podświetlenia: Tak

ZASILANIE

Akumulator: Li-Ion 3,7 V, 3.000 mAh, 11,11 Wh

Żywotność baterii: 24 h

Czas ładowania baterii: 4

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50 / 60

Zasilacz sieciowy: 5 V - 2,3 A, 11,5 W (brak w zestawie)

Typ zasilacza: USB (brak w zestawie)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIRADIO SOLAR 2, kabel USB (110 cm), instrukcja obsługi