

Transita 120

Przenośne radio cyfrowe DAB+/FM w stylu retro z akumulatorem wystarczającym na 30 godzin pracy

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
beżowy	4019588139923	0001/3992	1,81	1,52	25,5 x 15,5 x 10,8	30 x 17 x 19
beżowy	4019588139923	0001/3992	1,81	1,52	25,5 x 15,5 x 10,8	30 x 17 x 19

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Cyfrowe radio DAB+
- Radio FM z RDS-PLL
- Lista stacji ulubionych (10 DAB+/10 FM)
- Matrycowy wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Wbudowany akumulator umożliwiający do 30 godzin pracy
- Korektor dźwięku
- Metalowy uchwyt

SONSTIGES

- sVers_Akku_integriert: Tak
- Rodzaj odbioru: FM
- Tryb pracy: Zasilanie sieciowe
- Cechy: Budzik
- Złącza: Wejście AUX

OBSŁUGA

- Budzik: Tak
- Automatyczne wyłączanie: Tak
- Funkcja drzemki: Tak
- Pamięć ulubionych UKW: 10
- Pamięć ulubionych DAB+: 10

POBÓR PRĄDU

- Tryb czuwania/gotowości: <1
- Praca: 12

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

- Wejście Audio/AUX in: Tak
- Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

GŁOŚNIK

- Moc muzyczna: 5 (RMS)
- Equalizer: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

- Wilgotność powietrza: 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)
- Temperatura otoczenia: 5 - 35

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

AUDIO

Głośnik Mono: Tak

EKRAN

Typ: LCD

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa DAB/FM

ZASILANIE

Akumulator: Li-Ion 7.4V / 5.000mAh / 37 Wh

Żywotność baterii: 30 h

Czas ładowania baterii: 6

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 12 V / 1000 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Transita 120, zasilacz (185 cm), instrukcja obsługi