



## STEERINGMUX 8

Zwrotnica antenowa VHF/UHF do DVB-T2

EAN	Kolor	Nr art.
4019588060340	czarny	0000/6034

### CZĘSTOTLIWOŚCI

UKW: 87,5 ... 108

VHF I E5-E12: 174 ... 230

UHF E21-E69: 470 ... 790

### ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -10 ... 55

Klasa IP: 53

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

### DANE TECHNICZNE

Wejście: 4

Typ złącza: F

Impedancja: 75

Poziom wyjściowy: 115

Tłumienie poziomu: 20 dla każdego wejścia

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety: Cztery wejścia sygnału 2 x UHF, VHF, FM/DAB+

Zalety: Jedno wyjście sygnału bezpośrednio do telewizora lub dekodera

Zalety: Przejście stałoprądowe 60 mA

Zalety: Kanały: VHF/FM, VHF: 6-12, UHF: 21-60

Zalety: Klasa IP 53

Zalety: Wodoodporna obudowa

### WZMOCNIENIE

VHF: 30

VHF I: 30

VHF III: 30

UHF: 34

### ZASILANIE

Zasilacz sieciowy: wewnętrzny

Napięcie znamionowe: 230 ~

Częstotliwość: 50

Moc znamionowa: 7

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zwrotnica STEERINGMUX 8, obudowa ochronna, opaska zaciskowa do montażu np. na maszcie antenowym, instrukcja obsługi