



VIOLA 231 OD

Przystosowany do eksploatacji na świeżym powietrzu Boombox DAB+/UKF z adapterem do akumulatorów 18 V do Makita i streamingiem audio przez Bluetooth.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588029675	czarny	0000/2967	3,39	2,27	34 x 25 x 16	41,5 x 29,5 x 21,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM z RDS

Uchwyt na akumulator kompatybilny z systemami Makita 18V (maks. wysokość 80 mm)

ochrona przed spryskaniem wodą (IPX4)

Solidna konstrukcja, przystosowana do pracy na świeżym powietrzu i warunków budowlanych

Pamięć ulubionych (20 DAB+/20 UKF)

Kolorowy wyświetlacz 2,4" TFT

Streaming audio Bluetooth (odbiór)

SONSTIGES

sVers_Akku_wechselbar: Tak

Złącza: Wejście AUX

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

Rodzaj odbioru: FM

Cechy: Bluetooth

OBSŁUGA

Budzik: Tak (Tylko przy zasilaniu sieciowym)

Automatyczne wyłączenie: Tak

bed_schutzklasse: IPX4

Pamięć ulubionych UKW: 20

Pamięć ulubionych DAB+: 20

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 30 RMS

Stereo: 2 x 15

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 0 - 40

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in: Tak

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth: Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 5

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak

ZASILANIE

Akumulator: Zewnętrzny

sVers_Akkuaufnahme: do akumulatorów 18V od Makita

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50 / 60

Zasilacz sieciowy: DC 18 V / 2000 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzny

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Hiszpański

EKRAN

Typ: TFT

Wielkość: 2,4

Regulacja podświetlenia: Tak

Pokaz slajdów/catSLS: Tak

AUDIO

Głośnik Stereo: Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

VIOLA 231 OD, instrukcja obsługi, zasilacz sieciowy, adapter do akumulatorów 18 V do Makita