



KitchenRadio IR

Przystosowane do zabudowy radio kuchenne FM i internetowe ze złączem Bluetooth

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)
4019588527812	biały	76-5278-10	750	460
4019588527829	czarny	76-5278-20	750	460

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Radio FM (z RDS i PLL)

Radio internetowe przez WLAN

Streaming dźwięku za pośrednictwem złącza Bluetooth

Odtwarzanie podcastów

Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2"

Funkcje budzika i drzemki

W zestawie płytki i śruby do montażu podszafkowego

Listwa LED spełnia funkcjęświetlenia podszafkowego

Timer gotowania

SONSTIGES

Cechy: Bluetooth

Złącza: WLAN

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

OBSŁUGA

Zegar: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Pamięć radiostacji internetowych: 99

Pamięć ulubionych UKW: 99

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 6 (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: 0,8

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: 0,8

Praca: 12

Stan wyłączenia:

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN: 2412 - 2484 MHz

Bluetooth: Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Czeski, Słowacki, Norweski, Hiszpański, Węgierski, rumuński, chorwacki, Rosyjski

AUDIO

Głośnik Stereo: Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 5,3

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak

HSP (Wyjście głosowe przez zestaw słuchawkowy): Tak

EKRAN

Typ: Kolorowy wyświetlacz LCD

Wielkość: 2

Regulacja podświetlenia: Tak

ODBIÓR / RADIO

UKF/RDS: 87,5 - 108

Radio internetowe: Tak

Antena: Antena drutowa FM

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50 - 60

Zasilacz sieciowy: DC 6 V / 2 A

Typ zasilacza: Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

KitchenRadio IR, zasilacz sieciowy, płytka montażowa, śruby, instrukcja obsługi