



TECHNIROUTER MINI 2/1x2

Do rozbudowy istniejącego okablowania do rozwiązania typu twin lub rozwiązania dla dwóch użytkowników bez konieczności układania nowych kabli

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032897	srebrny/żółty	0000/3289	400	200	5 x 2,8 x 11,5	18 x 4 x 18,5

SONSTIGES

Liczba odbiorców: 2

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat: 950 ... 2.150

Naziemny: 47 ... 862

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa: 47 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych: 2

Częstotliwość kanałów wyjściowych: 1284, 1400

Częstotliwość SAT: 1.250 ... 1.430

Częstotliwość DVB-T: 47 ... 862

Wzmocnienie wyjściowe (sygnał naziemny): - 3

POBÓR PRĄDU

Praca: max. 2 (Standby 0 W)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

Temperatura otoczenia: -25 ... 55

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 2

Ilość połączeń kablowych: 1

Ilość abonentów na jeden kabel: 2

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety: Rozbudowa istniejącej instalacji o funkcję Twin

Zalety: Bez żadnych dodatkowych kabli

Zalety: Odbiór 2 pozycji Sat, możliwość regulacji

Zalety: Niezwykle kompaktowe urządzenie

Zalety: Możliwość podłączenia do Twin-, Quatro-Switch-LNB i Multiswitchy

Zalety: Przejście TV naziemnej

SEPARACJA

Obwody: 30

WZMOCNIENIE

Sat: 2

Naziemny: -3

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy: extern 12 VDC/1,5 A

Częstotliwość: 50

Napięcie znamionowe: 230

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniRouter Mini 2/1x2, instrukcja obsługi

Wyniki testów TECHNIROUTER MINI 2/1x2



Satvision (10/2012)



SAT Empfang (02/2012)