



## TECHNIROUTER MINI 2/1x2

Expand an existing cable derivation into a Twin solution or into a two-subscriber solution without laying additional cables

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032897	srebrny/żółty	0000/3289	400	200	5 x 2,8 x 11,5	18 x 4 x 18,5

### SONSTIGES

Liczba odbiorców: 2

### CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat: 950 ... 2.150

Naziemny: 47 ... 862

### WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa: 47 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych: 2

Częstotliwość kanałów wyjściowych: 1284, 1400

Częstotliwość SAT: 1.250 ... 1.430

Częstotliwość DVB-T: 47 ... 862

Wzmocnienie wyjściowe (sygnał naziemny): - 3

### POBÓR PRĄDU

Praca: max. 2 (Standby 0 W)

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

Temperatura otoczenia: -25 ... 55

### DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 2

Ilość połączeń kablowych: 1

Ilość abonentów na jeden kabel: 2

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety: Rozbudowa istniejącej instalacji o funkcję Twin

Zalety: Bez żadnych dodatkowych kabli

Zalety: Odbiór 2 pozycji Sat, możliwość regulacji

Zalety: Niezwykle kompaktowe urządzenie

Zalety: Możliwość podłączenia do Twin-, Quatro-Switch-LNB i Multiswitchy

Zalety: Przejście TV naziemnej

## SEPARACJA

Obwody: 30

## WZMOCNIENIE

Sat: 2

Naziemny: -3

## ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Zasilacz sieciowy: extern 12 VDC/1,5 A

Częstotliwość: 50

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniRouter Mini 2/1x2, instrukcja obsługi

## Wyniki testów TECHNIROUTER MINI 2/1x2



SAT Empfang (02/2012)

Satvision (10/2012)