



DIGITRADIO 52 ASA

Radio z zegarem DAB+/FM z funkcją Bluetooth i ASA

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
szary/biały	4019588039827	0000/3982	875	501	14 x 6,5 x 13,8	18 x 15 x 18

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Radio cyfrowe DAB+ i radio FM (z RDS i PLL)

opcjonalnie odtwarzanie komunikatów bezpieczeństwa przez DAB+

Pamięć ulubionych stacji (20 DAB+ i 20 FM)

Zegar i datownik

Możliwe cztery timery alarmów radiowych

Budzenie za pomocą radia lub brzęczka

Regulowany rytm budzika

Funkcja drzemki i wyłączenia z opóźnieniem

Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem

Strumieniowe przesyłanie dźwięku Bluetooth (odbiór)

SONSTIGES

Cechy: Budzik

Złącza: USB

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

OBŚLUGA

Zegar: Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Pamięć ulubionych UKW: 20

Pamięć ulubionych DAB+: 20

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 3 (RMS)

Equalizer: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 80 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 40

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Holenderski, Norweski, Hiszpański

EKRAN

Typ: LCD

Wielkość: 4,2

Regulacja podświetlenia: Tak (automatisch mit Lichtsensor)

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50 / 60

Zasilacz sieciowy: DC 5.0 V / 2000 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzne

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: <1

Praca: 11

AUDIO

Głośnik Mono: Tak

FUNKCJE

Funkcja ładowania USB: Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

USB: 1

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 5

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena drutowa DAB/FM

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 52 ASA, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi