



DIGITRADIO FLEX 2

Radio z gniazdem zasilania, obsługujące DAB+/FM oraz strumieniowe przesyłanie dźwięku przez Bluetooth

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588051058	biały	0000/5105	408	271	8,5 x 15 x 8	17,7 x 9,5 x 12

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Pamięć ulubionych stacji (10 DAB+ / 10 UKF)

Kolorowy wyświetlacz 2,4" TFT

Budzik i timer drzemki

Wbudowany głośnik

Przesył strumienia dźwięku Bluetooth (odbior)

SONSTIGES

Cechy: Bluetooth

Rodzaj odbioru: FM

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

OBSŁUGA

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Pamięć ulubionych DAB+: 40

Pamięć ulubionych UKW: 40

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 2 (RMS)

Equalizer (preset): Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: < 0,4

Praca: 6 max.

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth: Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński, Hiszpański

AUDIO

Głośnik Mono: Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 6

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio):
Tak

HFP (telefonia bezprzewodowa): Tak

EKRAN

Typ: LC-Display

Regulacja podświetlenia: Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 100 - 240

Częstotliwość: 50

Typ zasilacza: Wewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO FLEX 2, instrukcja obsługi.