



## Złącze F Self-Install™ 4.9

Profesjonalne złącze F 4.9 do montażu bez użycia narzędzi

EAN	Kolor	Nr art.
4019588133723	srebrny	0100/3372

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Złącze F samozaciskowe, do montażu bez użycia narzędzi

pasuje do COAXSAT 140 i COAXSAT 120 firmy TechniSat

Łatwa i pewna instalacja w kilka sekund

pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych RG6 1.0 / 4.6

Działa do 3 GHz

pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych o dielektryku ok. 4,5 mm i średnicy zewnętrznej 6,6 - 7,0 mm

### TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

30 - 65 MHz:  $\geq 38$

65 - 470 MHz:  $\geq 38$

470 - 1800 MHz:  $\geq 26$

1800 - 2450MHz:  $\geq 26$

### TŁUMIENIE

10 MHz: 0,01

100 MHz: 0,01

450 MHz: 0,02

862 MHz: 0,04

1000 MHz: 0,06

2250 MHz: 0,06

### DANE TECHNICZNE

Impedancja: 75

### EKRANOWANIE

30 - 1000 MHz:  $> 120$  CoMeT

1000 - 2250 MHz:  $> 110$  CoMeT

### TRANSFER IMPEDANCJI

5 MHz:  $< 4$  CoMeT

30 MHz:  $< 4$  CoMeT

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Opakowanie: 100 sztuk