

Złącze F Self-Install™ 4.9

Profesjonalne złącze F 4.9 do montażu bez użycia narzędzi

EAN	Kolor	Nr art.
4019588133723	srebrny	0100/3372

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Złącze F samozaciskowe, do montażu bez użycia narzędzi	Łatwa i pewna instalacja w kilka sekund	Działa do 3 GHz
pasuje do COAXSAT 140 i COAXSAT 120 firmy TechniSat	pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych RG6 1.0 / 4.6	pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych o dielektryku ok. 4,5 mm i średnicy zewnętrznej 6,6 - 7,0 mm

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

30 - 65 MHz: ≥ 38
65 - 470 MHz: ≥ 38
470 - 1800 MHz: ≥ 26
1800 - 2450MHz: ≥ 26

TŁUMIENIE

10 MHz: 0,01
100 MHz: 0,01
450 MHz: 0,02
862 MHz: 0,04
1000 MHz: 0,06
2250 MHz: 0,06

DANE TECHNICZNE

Impedancja: 75

EKRANOWANIE

30 - 1000 MHz: > 120 CoMeT
1000 - 2250 MHz: > 110 CoMeT

TRANSFER IMPEDANCJI

5 MHz: < 4 CoMeT
30 MHz: < 4 CoMeT

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Opakowanie: 100 sztuk