

Zestaw montażowy złącz F Self-Install™ 3.9

Profesjonalny zestaw 3.9 do domowych instalacji

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary kartonu
4019588633711	srebrny	0006/3371	6	6	12,2 x 18,7 x 2,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Łatwa i bezpieczna instalacja w kilka sekund
- zawiera 6 złącz F Self-Install™ 3,9
- w zestawie narzędzie do zdejmowania izolacji
- pasuje do 100 dB Mini-CoaxSat 2150, podwójny kabel mini-coax i kabel Multymedia 4 firmy TechniSat
- pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych 0,8/3,6
- pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych o dielektryku ok. 3,5 mm i średnicy zewnętrznej 5,7 - 6,2 mm

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

- 30 - 65 MHz: ≥ 38
- 65 - 470 MHz: ≥ 38
- 470 - 1800 MHz: ≥ 38
- 1800 - 2450MHz: ≥ 36

TŁUMIENIE

- 10 MHz: 0,03
- 100 MHz: 0,03
- 450 MHz: 0,03
- 800 MHz: 0,05
- 862 MHz: 0,06
- 1000 MHz: 0,06
- 2250 MHz: 0,06

DANE TECHNICZNE

- Impedancja: 75

TRANSFER IMPEDANCJI

- 5 MHz: ≤ 0,2
- 30 MHz: ≤ 0,2

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 6 x złączek F Self-Install™ 3.9
1 x narzędzie do zdejmowania izolacji
