



DIGIT MF8-K

Digitaler Kabelreceiver mit integriertem Conax-Entschlüsselungssystem

EAN	Colour	Item no.	Weight (Box)	Weight	Device (W x H x D)	Box
4019588146952	silver	0001/4695	1,3 kg	500 g	29,5 x 4,4 x 13 cm	38,5 x 6 x 19,7 cm

TOP FEATURES

CI-Schnittstelle für zusätzliche Entschlüsselungssysteme

Integriertes Conax-Entschlüsselungssystem (geeignet für EutelSat, KabelKiosk)

Smartcard-Leser

DigiButler Service ("SiehFern INFO", ISIPRO, TechniMatic, AutoInstall)

TECHNISAT ADDED VALUE SERVICES

ISIPRO cable: Yes

AUTOINSTALL: Yes

CONNECTIONS

Common Interface (CI): 1

Smartcard reader: Yes

Digital electric audio output (S/PDIF): Yes

Digital optical audio out: Yes

Audio out analogue (RCA): Yes (rechts / links)

Scart: 2

DECRYPTION SYSTEM

Conax: Yes

CI: Yes

DISPLAY

SD: Yes

HANDLING/COMFORT

Clock: Yes

OTHER FEATURES

OSD languages: Russian, Italian, Turkish, French, Dutch, Hungarian, German, Czech, Swedish, Spanish, Polish, English, Portuguese, Greek

Total programme memory: 4.000

Loopthrough: Yes

POWER CONSUMPTION

Standby LED: < 0,25 W

POWER SUPPLY

Nominal voltage: 240 V

Frequency: 50 Hz

Mains adapter: internal

READY FOR RECEPTION

M7: Yes

TUNER

Tuner type: DigitalKabel

DVB-C Tuner: 1

Reception on: SD (MPEG-2)

TUNER - CABLE

Reception range: 47 862 MHz

Demodulation: 16 / 32 / 64 / 128 / 256

SCOPE OF DELIVERY

DIGIT MF8-K, Fernbedienung inkl. Batterien,
Kombi-Fernbedienung (Kabel-Analog/Digital) inkl.
Batterien, Netzkabel, SCART-Kabel,
Antennenkabel, Bedienungsanleitung,
Garantiekarte