



## F plug Self-Install™ 4.9

4.9 Professional F male connector for tool-free assembly

EAN	Colour	Item no.
4019588133723	silver	0100/3372

### TOP FEATURES

F-Stecker für werkzeuglose Montage

geeignet für COAXSAT 140-4.6 und COAXSAT 120-4.6 von TechniSat

Einfache und sichere Installation in Sekunden

geeignet für alle RG6-Koaxialkabel 1.0/4.6

Betriebsfähig bis 3 GHz

geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 4,5 mm Dielektrikum und 6,6 – 7,0 mm Außendurchmesser

### ATTENUATION

10 MHz: 0,01

100 MHz: 0,01

450 MHz: 0,02

862 MHz: 0,04

1000 MHz: 0,06

2250 MHz: 0,06

### RETURN LOSS

30 - 65 MHz:  $\geq 38$  dB

65 - 470 MHz:  $\geq 38$  dB

470 - 1800 MHz:  $\geq 26$  dB

1800 - 2450MHz:  $\geq 26$  dB

### SHIELDING

30 - 1000 MHz:  $> 120$  dB CoMeT

1000 - 2250 MHz:  $> 110$  dB CoMeT

### TECHNICAL DATA

Impedance: 75  $\Omega$

### TRANSFER IMPEDANCE

5MHz:  $< 4$  CoMeT

30 MHz:  $< 4$  CoMeT

### SCOPE OF DELIVERY

Pack: 100 piece