



Transita 130

Przenośne radio DAB+/UKW w stylu vintage z klasycznym regulatorem częstotliwości FM

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039940	czerwony	0000/3994	2,06	1,52	27,4 x 20,3 x 9,7	34,5 x 24,2 x 12
4019588139947	biały	0001/3994	2,06	1,52	27,4 x 20,3 x 9,7	34,5 x 24,2 x 12
4019588239944	zielony	0002/3994	2,06	1,52	27,4 x 20,3 x 9,7	34,5 x 24,2 x 12

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF

Wyświetlacz LCD z podświetleniem tła

Zintegrowany akumulator umożliwiający 24 godziny odtwarzania dźwięku

Pamięć ulubionych stacji (10 DAB+)

Obudowa pokryta sztuczną skórą, z uchwytem i zintegrowanym głośnikiem

Strumień dźwięku Bluetooth (odbior)

Ładowanie po USB

OBSŁUGA

Budzik : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Pamięć ulubionych DAB+ : 10

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 5 (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości : 0,7

Praca : 17,7

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

USB : 1

Wejście Audio/AUX in : Tak

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth : Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Francuski, Włoski, Angielski, Niemiecki

AUDIO

Głośnik Mono : Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth : 4,2

EKRAN

Regulacja podświetlenia : Tak

Typ : DOT-Matrix LC

FUNKCJE

Funkcja ładowania USB : Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF

TYP RADIA

Radio kieszonkowe : Tak

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE
Akumulator : Li-Ion 3,7 V / 3.000 mAh / 11,1 Wh
Żywotność baterii : 24
Czas ładowania baterii : 4
Napięcie znamionowe : 230
Częstotliwość : 50 - 60
Zasilacz sieciowy : DC 5,9 V / 3.000 mA
Typ zasilacza : Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Transita 130, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi