

DIGITRADIO 510

Stereofoniczne radio DAB+/UKW/Internet z transmisją Multiroom, Spotify Connect i kontrolą przez aplikację CONNECT

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarny	4019588049697	0000/4969	3,1	2,09	35 x 12,53 x 13,11	39,8 x 21,3 x 18,8
biały	4019588149694	0001/4969	3,1	2,09	35 x 12,53 x 13,11	39,8 x 21,3 x 18,8

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Cyfrowe radio DAB+
- Radio FM (RDS & PLL)
- Radio internetowe poprzez WLAN
- Kompatybilne ze Spotify Connect
- Kolorowy wyświetlacz TFT 3,2"
- Bluetooth Audio streaming (odbiornik)
- Obsługa Multiroom
- Wygodna i intuicyjna obsługa dzięki dwóm dużym pokrętłom sterującym na urządzeniu
- Sterowanie poprzez aplikację TechniSat CONNECT (iOS, Android)
- Pilot zdalnego sterowania

OBSŁUGA

- Budzik: Tak
- Automatyczne wyłączanie: Tak
- Funkcja drzemki: Tak
- Pamięć ulubionych DAB+: 10
- Pamięć ulubionych UKW: 10

GŁOŚNIK

- Moc muzyczna: 20 (RMS)
- Stereo: 2 x 10

ŚRODOWISKO PRACY

- Wilgotność powietrza: 5 - 90 relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Temperatura otoczenia: 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

- Spotify: Tak
- Strumień dźwięku Bluetooth: Tak
- Strumień audio: Tak

POBÓR PRĄDU

- Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: 5,16
- Praca: 36
- Tryb czuwania/gotowości: 0,89

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

- Wejście Audio/AUX in: Tak
- Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN: 802.11 a/b/g/n (pasmo 2,4-GHz- i 5-GHz)

Bluetooth: Tak

NFC: Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński, Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Portugalski, Turecki

AUDIO

Głośnik Stereo: Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 2.1 + EDR

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak

EKRAN

Wielkość: 3,2

Rozdzielczość (linie x wiersze): 240 x 320

Protokół RadioVIS: Tak

Typ: Kolorowy wyświetlacz TFT

Pokaz slajdów/catSLS: Tak

Regulacja podświetlenia: Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Radio internetowe: Tak

Antena: Antena telespokowa DAB/UKW

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 18 V / 2000 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DigitRadio 510, zasilacz, pilot, instrukcja obsługi