

DIGITRADIO 210 IR HIT

Przenośne radio DAB+/UKW/Internet z przyciskami bezpośredniego wybierania dla radia B2, radia GOLD i STAR*SAT RADIO przez Internet

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
biały/czarny	4019588110014	0011/4961	478	546	23 x 11,5 x 5,3	29 x 12,5 x 6,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Cyfrowe radio DAB+
- Radio FM (RDS & PLL)
- Lista ulubionych (10 DAB+ i 10 FM)
- Wskazanie daty i czasu
- Wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Zasilanie sieciowe oraz bateryjne
- Trzy przyciski bezpośredniego wyboru dla radia B2, radia GOLD i STAR*SAT RADIO
- Zintegrowany WLAN
- Ponad 11 000 internetowych stacji radiowych, dobrze posortowanych i uporządkowanych

OBSŁUGA

- Pamięć ulubionych DAB+: 10
- Pamięć ulubionych UKW: 10

POBÓR PRĄDU

- Tryb czuwania/gotowości: 1

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

- Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

GŁOŚNIK

- Moc muzyczna: 1 (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

- Wilgotność powietrza: 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)
- Temperatura otoczenia: 5 - 35

SIEĆ & KOMUNIKACJA

- WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- i 5-GHz)

POZOSTAŁE FUNKCJE

- Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński, Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Portugalski

PRZYCISKI WYBORU BEZPOŚREDNIEGO

- radio GOLD: Tak
- radio B2: Tak
- STAR*SAT: Tak

EKRAN

- Rozdzielczość (linie x wiersze): 31,3 x 19
- Typ: LCD

ODBIÓR / RADIO
DAB+: 174 - 240
UKF/RDS: 87,5 - 108
Radio internetowe: Tak
Antena: Teleskopowa antena DAB/UKW

ZASILANIE
Napięcie znamionowe: 230
Częstotliwość: 50
Zasilacz sieciowy: DC 6 V / 500 mA
Typ zasilacza: Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
DIGITRADIO 210 IR HIT EDITION, zasilacz, instrukcja obsługi