



TECHNIBOX S1+

Dekoder satelitarny HDTV z funkcją nagrywarki na USB, w zestawie z pakietem niemieckiej TV HD+ na 6 miesięcy GRATIS.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588647374	czarny	0006/4737	1,1	500	28 x 3,8 x 13,1	39,5 x 5,6 x 21,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

HDTV-Tuner (DVB-S/S2)

Funkcja DVRready: Cyfrowa nagrywarka wideo na zewnętrzny dysk twardy USB

Funkcja Timeshift: telewizja z przesunięciem czasowym, po podłączeniu zewnętrznego nośnika pamięci

Gratis: pakiet 6 miesięcy operatora HD+

Przygotowany do odbioru płatnej TV przez CI+

Multimedia-Streaming w domowej sieci (poprzez UPnP)

Elektroniczny program TV

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Tak

OBSŁUGA

Automatyczne wyłączenie: Tak

Budzik: Tak

Urządzenie przystosowane do warunków kempingowych: Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

MPEG-2: Tak

Format video: TS4, TS, VOB

JPEG: Tak

Formaty audio: MP2, MP3

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

Temperatura otoczenia: 5 ... 35

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Conax: Tak

Nagravision: Tak

CI+: Tak

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości - szybki start: 4,43

Standby LED: 0,21

Praca: 7,5

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA
HDMI™ (wyjście): 1
USB: 1 (USB 2.0)
Złącze Common Interface Plus (CI+): Tak
Czytnik kart SmartCard: Tak
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak
Wyjście audio analogowe (RCA): Tak (prawe/lewe)
SCART: 1
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak
Złącze F: 1
Złącze zewnętrznego czujnika podczerwieni: 1

EKRAN
Zatrzymanie obrazu: Tak
Zoom: Tak
SD: Tak
HD: Tak
1080i: Tak
720p: Tak
576p: Tak
576i: Tak

TUNER
Typ tunera: DigitalSat
Tuner DVB-S: 1
Odbiór: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
TECHNIROUTER ready: Tak

LNB KONTROLA
Wertykalny: 14
Horyzontalnie: 18
Przełącznik band: 22
Zasilanie prądowe LNB: max. 400 (kurzschlussfest)
DiSEqC: 1.0 / 1.2

LNB
Rozwiązanie jednokablowe (SatCR): SCR1 = EN50494

TUNER SATELITARNE
Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150
Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. dopasowanie)
DVB-S: QPSK
DVB-S: 2 ... 45
DVB-S2: 8PSK - QPSK
DVB-S2: 10 ... 31
FEC: RS, LDPC, BCH

POZOSTAŁE FUNKCJE
Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski
Całkowita ilość programów: 4.000
Wybór programów regionalnych: Tak

PRZYGOTOWANY DO ODBIORU
HD+: Tak

ZASILANIE
Napięcie znamionowe: 230
Częstotliwość: 50
Zasilacz sieciowy: zewnętrzny DC 12V/1,5A

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
TECHNIBOX S1+, karta HD+ (z pakietem na 6 miesięcy gratis), pilot (z bateriami), zewnętrzny zasilacz, instrukcja obsługi.