



DIGITRADIO 120 IR

DAB+ and FM radio receiver with internet radio, multiroom streaming and Spotify Connect

EAN	Nr art.	Kolor
4019588970052	0000/4975	czarny/srebrny

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Radio cyfrowe DAB+

Radio UKF z RDS

Odbiór stacji internetowych poprzez WiFi

Wyświetlanie daty i godziny

Ekran LCD Dot-Matrix z podświetleniem

Odtwarzanie muzyki poprzez DLNA/UPnP

Bluetooth Audio Streaming (odbiór)

Funkcja Multiroom-Streaming

Sterowanie poprzez aplikację MyDigitradio PRO

Fernbedienung

STRUMIEŃ DANYCH

Spotify: Tak

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

Strumień audio: Tak

OBSŁUGA

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Pamięć ulubionych DAB+: 10

Pamięć ulubionych UKW: 10

POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: 1,67

Praca: 3

Tryb czuwania/gotowości: 0,68

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF): Tak (SPDIF)

Analogowe wyjście audio (3,5mm): 1

Wejście dla zewnętrznej anteny: 1

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński, Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Portugalski

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 4

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): ja

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): ja

HFP (telefonii bezprzewodowa): ja

HSP (Wyjście głosowe przez zestaw słuchawkowy): ja

EKRAN

Wielkość: 3,2

Rozdzielczość (linie x wiersze): 240 x 320

Protokół RadioVIS: Tak

Regulacja podświetlenia: Tak

Pokaz slajdów/catSLS: Tak

Typ: TFT-Farbdisplay

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Radio internetowe: Tak

Antena: Antena DAB/UKF

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 6 V / 500 mA

Typ zasilacza: Extern

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DigitRadio 120 IR, Antena DAB/FM, zasilacz, pilot, instrukcja