



## DIGITRADIO 225

Przenośne radio DAB+/FM z wbudowanym akumulatorem, modułem Bluetooth oraz praktycznym metalowym uchwytem

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
biały	4019588600010	0001/4986	2,21	1,71	26,5 x 20 x 11	30 x 17,5 x 18,75

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio z RDS FM

Lista stacji ulubionych 10FM / 10DAB+

Equalizer

Wbudowany akumulator umożliwiający do 24 godzin pracy

Bluetooth Audio-Streaming (odbiór)

System NFC

Obudowa wykończona na wysoki połysk z metalowym uchwytem

### OBSŁUGA

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Pamięć ulubionych DAB+: 10

Pamięć ulubionych UKW: 10

### POBÓR PRĄDU

Praca: 24

Tryb czuwania/gotowości: 0,62

### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in: Tak (3,5 mm jack)

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

### GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 10 (RMS)

Stereo: 2x5

Equalizer: Tak

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

### POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

#### AUDIO

Głośnik Stereo: Tak

#### BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 3

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak

#### ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Teleskopowa antena DAB+/FM

#### ZASILANIE

Akumulator: Li-Polymer mit 7.4V und 5000mAh

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 12 V / 2000 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzny

#### EKRAN

Wielkość: 2,3

Typ: LCD

Regulacja podświetlenia: Tak

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 225, zasilacz, instrukcja