



DIGITRADIO 305 Klassik Edition

Stereofoniczne radio DAB+/UKW z drewnianą obudową bass reflex i przyciskiem bezpośredniego wyboru DAB+ Radio Klassik

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
antracytowy	4019588890008	0000/4984	3,94	2,79	36 x 14,5 x 20	42 x 23 x 24,5
biały	4019588841901	0001/4984	3,91	2,77	36 x 14,5 x 20	42 x 23 x 24,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM (RDS & PLL)

Przycisk bezpośredniego wyboru dla radia Classic przez DAB+

Lista ulubionych (10 DAB+/10 FM)

Wyświetlacz LCD z podświetleniem

Wskazanie daty i czasu

Radiobudzik/funkcja drzemki

Timer wyłączenia

Drewniana obudowa Bassreflex

Pilot zdalnego sterowania

SONSTIGES

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

Cechy: Budzik

Złącza: Wejście antenowe - gniazdo F

OBSŁUGA

Zegar: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Zdalne sterowanie: Tak

Pamięć ulubionych DAB+: 10

Pamięć ulubionych UKW: 10

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 10 (RMS)

Stereo: 2 x 5

Equalizer: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: 0,22

Praca: 12

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in: Tak

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

Złącze do anteny zewnętrznej (złącze F): 1

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Norweski, Duński, Szwedzki

PRZYCISKI WYBORU BEZPOŚREDNIEGO

Klassik Radio: Tak

AUDIO

Głośnik Stereo: Tak

EKRAN

Typ: LCD

Wielkość: 2,8

Regulacja podświetlenia: Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Teleskopowa antena DAB/UKW

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 12 V / 1000 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 305 KLASSIK, pilot zdalnego sterowania, narzędzie do złącza F (do anteny wyjmowanej), instrukcja obsługi