

DIGITRADIO 360 CD

Cyfrowe radio stereo DAB+/DAB/FM z odtwarzaczem płyt CD

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarny	4019588000049	0000/4990	3,58	2,84	35 x 12 x 20	43 x 16 x 24
biały	4019588149908	0001/4990	3,58	2,84	35 x 12 x 20	43 x 16 x 24

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Radio cyfrowe DAB+
- Radio UKF z RDS
- Lista ulobionych stacji (30 UKF/30 DAB+)
- CD-Player z funkcji MP3
- Ekran LCD Dot-Matrix z podświetleniem
- Odtwarzanie plików MP3 przez połączenie USB
- Wbudowany głośnik z Bassreflex'em (w drewnianej obudowie)
- Funkcja budzika
- Funkcja wyłaczenia czasowego - sleeptimer
- Pilot

OBSŁUGA

- Budzik: Tak
- Automatyczne wyłączanie: Tak
- Zdalne sterowan: Tak
- Pamięć ulubionych DAB+: 30
- Pamięć ulubionych UKW: 30

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

- MP3: Tak

GŁOŚNIK

- Moc muzyczna: 10 (RMS)
- Stereo: 2x5
- Equalizer (preset): Tak

ŚRODOWISKO PRACY

- Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)
- Temperatura otoczenia: 5 - 35

POBÓR PRĄDU

- Standby LED: 0,48
- Praca: 28
- Tryb czuwania/gotowści: 0,48

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

- USB: 1
- Wejście Audio/AUX in: Tak
- Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

POZOSTAŁE FUNKCJE

- Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

AUDIO

- Głośnik Stereo: Tak

EKRAN

- Wielkość: 2,8
- Typ: LCD

FUNKCJE
Odtwarzanie MP3 przez USB: Tak
Funkcja ładowania USB: Tak
Odtwarzacz CD MP3: Tak

ODBIÓR / RADIO
DAB+: 174 - 240
UKF/RDS: 87,5 - 108
Antena: Antena teleskopowa DAB+/DAB/FM

ZASILANIE
Napięcie znamionowe: 230
Częstotliwość: 50
Zasilacz sieciowy: wewnętrzny
Typ zasilacza: Wewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
DIGITRADIO 360 CD, pilot, instrukcja obsługi