

TECHNIPRO RV 700-8E

Gniazdo końcowe 8 dB

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
srebrny	4019588031920	0000/3192	94	94	7 x 7 x 4,5	20,5 x 7,5 x 14,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Konfigurowalne gniazdo końcowe - gwarantuje bezawaryjną pracę systemów jednoprzewodowych
- Monitorowanie mikrokontrolerów pasm użytkownika
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem przez bezpiecznik elektroniczny i diody odsprzęgające
- Idealny do kanału zwrotnego dla systemów z połączeniem kablowym
- Możliwość konfiguracji za pomocą PROGRAMATORA RVP 700

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI

- Radio: 87,5 ... 108
- SAT: 950 ... 2.150
- TV: 5...68/ 118 ... 862

RODZAJ ZŁĄCZA

- Radio: Gniazdo IEC
- TV: Złącze IEC
- SAT: Gniazdo F

TŁUMIENIE

- Radio (0,15 - 140 MHz): 9
- SAT (920 - 2150 MHz): 8
- TV (47 - 860 MHz): 8

EKRANOWANIE

- 47 - 300 MHz: ≥ 85
- 300 - 470 MHz: ≥ 80
- 470 - 950 MHz: ≥ 75
- 950 - 2150 MHz: ≥ 55

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- TECHNIPRO RV 700-8E