

DIGITRADIO 215 SWR4 Edition

Przenośne radio DAB+/UKF z kolorowym wyświetlaczem

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588000056	czarny	0000/4995	686	434	20,5 x 11,5 x 4,5	25,75 x 15 x 7

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Cyfrowe radio DAB+
- Radio FM (RDS & PLL)
- Lista ulubionych (6 dla DAB i 6 dla FM)
- Wskazanie daty i czasu
- Dwa regulowane czasy budzenia
- Wyświetlacz TFT 2,8"
- Zasilanie sieciowe lub na baterie AA
- Sześć dowolnie przypisywanych klawiszy bezpośredniego wyboru
- Equalizer - indywidualnie dopasowany dźwięk

SONSTIGES

- sVers_Batteriebetrieb: Ja
- Tryb pracy: Zasilanie sieciowe
- Cechy: Budzik
- Rodzaj odbioru: FM
- Złącza: Wejście AUX

OBSŁUGA

- Budzik: Tak
- Automatyczne wyłączanie: Tak
- Funkcja drzemki: Tak
- Pamięć ulubionych UKW: 6
- Pamięć ulubionych DAB+: 6

GŁOŚNIK

- System: 1 (RMS)
- Equalizer: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

- Wilgotność powietrza: 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)
- Temperatura otoczenia: 5 - 35

POBÓR PRĄDU

- Tryb czuwania/gotowści: 0,89
- Praca: 3

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

- Wejście Audio/AUX in: Tak
- Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

POZOSTAŁE FUNKCJE

- Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

PRZYCISKI WYBORU BEZPOŚREDNIEGO

- SWR4: Tak

AUDIO

- Głośnik Mono: Tak

EKRAN
Typ: Wyświetlacz TFT
Wielkość: 2,8
Rozdzielczość (linie x wiersze): 240 x 320
Regulacja podświetlenia: Tak
Pokaz slajdów/catSLS: Tak

ODBIÓR / RADIO
DAB+: 174 - 240
UKF/RDS: 87,5 - 108
Antena: Teleskopowa antena DAB/UKW

ZASILANIE
Typ baterii: 4 x AA
Napięcie znamionowe: 230
Częstotliwość: 50
Zasilacz sieciowy: DC 6V / 500 mA
Typ zasilacza: Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
DIGITRADIO 215, zasilacz, instrukcja obsługi