



DIGIT S3 DVR

Odbiornik satelitarny HDTV z funkcją nagrywarki

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588047136	czarny	0000/4713	994	380	18 x 4,4 x 13	26 x 8 x 17

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Odbiór darmowych, niekodowanych programów satelitarnych w jakości HD (DVB-S/S2)

HDTV: telewizja wysokiej rozdzielczości Full-HD

EPG: Elektroniczny Przewodnik po Programach

Funkcja DVRready: Cyfrowa nagrywarka video na zewnętrzny dysk twardy USB

Funkcja Timeshift (w połączeniu z zewnętrznym nośnikiem pamięci)

AutoInstall: Automatyczna pierwsza instalacja

ISIPRO: Automatyczna aktualizacja listy kanałów

MULTIMEDIA

Funkcja nagrywania DVR: Ja

Nośnik danych: poprzez USB

Timeshift: Tak

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Tak

ISI-Mode: Tak

SFI: Tak

ISIPRO: Tak

TECHNIFAMILY: Tak

OBSŁUGA

Zapisywanie stron: 1.000

Napisy telegazety: Tak

Media Player: Tak

Ochrona rodzicielska: Ja

Autostandby: Tak

Zdalne sterowanie: Tak

Automatyczne wyłączanie: Tak

Telegazeta: Tak

Miejsce zapisu: 4.999

Wybór nadawców regionalnych: Tak

Szybki start: Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, H.264

Format video: MTS, MPG, TS, TS4, M2TS, AVI, ASF

Formaty obrazu: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Formaty audio: WAV, MP3, M4A, MP2, DDAC3

INTERNET/SIEĆ

Test prędkości łącza internetowego: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: 5 ... 35

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

POBÓR PRĄDU

Standby LED: 0,3
Praca: 6,2

LNB KONTROLA

Wertykalny: 14
Horyzontalnie: 18
Przełącznik band: 22
Zasilanie prądowe LNB: max. 400 (odporny na zwarcia)
DiSEqC: 1.0 / 1.2

EKRAN

SD: Tak
HD: Tak
1080p: Tak
1080i: Tak
720p: Tak
576p: Tak
576i: Tak
Typ: 7-segmentowy, 4-cyfrowy, biały

TUNER SATELITARNE

Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150
Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (automatyczne dopasowanie)
DVB-S: QPSK
DVB-S: 2 ... 45
DVB-S2: 8PSK - QPSK
DVB-S2: 10 ... 31
FEC: RS, LDPC, BCH

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście): 1
USB: 1 (USB 2.0)
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak
Analogowe wyjście audio/video (3.5 mm jack): Tak Wymagany specyficzny dla TechniSat zestaw adapterów (dostępny pod numerem 0000/3649)
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak
Złącze F: 1

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski
Całkowita ilość programów: 4.999

LNB

Rozwiązanie jednokablowe (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
--

ZASILANIE

Częstotliwość: 50
Zasilacz sieciowy: zewnętrzny DC 12V/2A
Napięcie znamionowe: 230

SIEĆ & KOMUNIKACJA

IPv4: Tak
100Base-T: Tak
TCP/IP: Tak

DEKODER

Dekoder video: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC
Dekoder audio: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

TUNER

Typ tunera: Cyfrowy Sat
Tuner DVB-S: 1
Radio satelitarne: Tak
Radio internetowe: Tak
Odbiór: HD-TV, SD-TV
TECHNIROUTER ready: Tak

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGIT S3 DVR, kabel HDMI, pilot z bateriami, zasilacz zewnętrzny, instrukcja
--