



DIGITRADIO 215 edycja Schwarzwaldradio

Przenośne radio DAB+/UKW z kolorowym wyświetlaczem

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588149953	biały	0001/4995	682	432	24 x 11,4 x 4,5	29 x 12,4 x 6,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Wyświetla godzinę i datę

Zasilanie sieciowe lub na baterie AA

Radio UKF (RDS i PLL)

Dwa budziki

Sześć dowolnie przypisywanych klawiszy bezpośredniego wyboru

Lista ulubionych stacji (6 DAB+/6 UKF)

Kolorowy wyświetlacz TFT (2,8")

Equalizer - indywidualnie dopasowany dźwięk

SONSTIGES

sVers_Batteriebetrieb: Ja

Złącza: Wejście audio 3,5 mm / wejście AUX

Cechy: Budzik

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

Rodzaj odbioru: FM

OBSŁUGA

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Pamięć ulubionych UKW: 6

Pamięć ulubionych DAB+: 6

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 1 (RMS)

Equalizer: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: 0,89

Praca: 3

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in: Tak

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

PRZYCISKI WYBORU BEZPOŚREDNIEGO

Schwarzwaldradio: Tak

AUDIO

Głośnik Mono: Tak

EKRAN

Typ: Kolorowy ekran TFT

Wielkość: 2,8

Rozdzielczość (linie x wiersze): 240 x 320

Regulacja podświetlenia: Tak

Pokaz slajdów/catSLS: Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF

ZASILANIE

Typ baterii: 4 x AA

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 6 V / 500 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 215, zasilacz, instrukcja obsługi