



TECHNIRADIO 1 NRW Edition

Przenośne radio DAB+/UKW z przyciskami bezpośredniego wybierania dla 1Live, WDR 2, WDR 4 i WDR 5 poprzez DAB+

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarny	4019588049987	0000/4998	520	312	18 x 9,5 x 4,2	21 x 17,8 x 5,2
niebieski	4019588249981	0002/4998	520	312	18 x 9,5 x 4,2	21 x 17,8 x 5,2

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Lista ulubionych (20 DAB+/20 UKW)

Zasilanie sieciowe i bateryjne

Radio FM (RDS & PLL)

Przycisk bezpośredniego wyboru dla 1Live, WDR 2, WDR 4, WDR 5 poprzez DAB+

Podświetlany LCD

Eingebauter (LiPo) Akku für bis zu 10 Stunden Laufzeit

SONSTIGES

Złącza: Wyjście audio jack 3,5 mm

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

Cechy: Budzik

OBŚLUGA

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Pamięć ulubionych DAB+: 20

Pamięć ulubionych UKW: 20

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 1 (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: 0,04

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in: Tak

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Czeski, Norweski, Duński, Szwedzki, Fiński, Słoweński

EKRAN

Typ: LCD

Rozdzielczość (linie x wiersze): 53 x 15

PRZYCISKI WYBORU BEZPOŚREDNIEGO

WDR 5: Tak

1Live: Tak

WDR 2: Tak

WDR 4: Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Teleskopowa antena DAB/UKW

AUDIO

Głośnik Mono: Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Typ zasilacza: Wewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIRADIO 1 NRW, zasilanie, instrukcja obsługi