



## DIGITRADIO UP 55

Zestaw z radiem podtynkowym i głośnikiem podtynkowym

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588139015	biały	0001/3901	370	170	7 x 7 x 4	19,5 x 6,3 x 11

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Radio cyfrowe DAB+

Radio FM (z RDS i PLL)

Pamięć ulubionych stacji (20 DAB+/20 FM)

Wysokiej jakości wyświetlacz OLED

Zintegrowana antena i włącznik zasilania

Odbiór audio przez Bluetooth

Alarm, wyłącznik czasowy i regulowany korektor

Nadaje się do standardowych ramek 55x55 mm

Możliwość wygodnej instalacji radia i głośników w ścianie

Możliwość rozbudowy o drugi głośnik

### SONSTIGES

Tryb pracy: Netzbetrieb

### OBSŁUGA

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Pamięć ulubionych DAB+: 20

bed\_schutzklasse: IP 20

Pamięć ulubionych UKW: 20

### POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: 0,5

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: 0,5

Praca: 6 max.

### GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 2x 2 (RMS) dla opcjonalnego drugiego głośnika

Equalizer: Tak

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 10 - 75 wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

### SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth: Tak

#### AUDIO

Głośnik Mono: Tak

#### BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 5

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Ja

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio):  
Ja

#### EKRAN

Typ: OLED

Rozdzielczość (linie x wiersze): 128x64

Regulacja podświetlenia: Tak

#### ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena drutowa DAB/FM

#### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Kolor: Front: RAL 9016, Elementy: RAL 9010

#### ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1x radio podtynkowe, 1x głośnik podtynkowy z kablem głośnikowym (długość 24 cm), antena przewodowa, krótka instrukcja