

Gniazdo przełączające

Przełączana wtyczka do sterowania urządzeniami elektrycznymi z pomiarem zużycia energii.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588095144	biały	0000/9514	188	106	5 x 7,5 x 7,5	9 x 8,5 x 13

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Rozbudowa systemu Technisat Smart-Home
- Wtyczka inteligentna Z-Wave™ (868,42 MHz)
- Wydajność przełączania maks. 13A (maks. 2990W przy 230V) - Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Rejestracja zużycia energii
- Zintegrowana funkcja repeatera Z-Wave
- Możliwa ręczna obsługa za pomocą przycisku na urządzeniu

ŚRODOWISKO PRACY

- Klasa IP: 20
- Wilgotność powietrza: 10 ... 75
- Temperatura otoczenia: 0 ... 40

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

- Transmisja bezprzewodowa: Z-Wave Plus
- Zasięg w budynku: max. 40 metr
- Częstotliwość operacyjna: 868,4
- wzmacniacz sygnału: Tak

CZUJNIK

- Maksymalne obciążenie: 3.000
- Obiążalność: max. 13 A (zabezpieczone przed przeciążeniem)
- Pomiar wydajności: Rozdzielczość - 1 Watt

ZASILANIE

- Częstotliwość: 50
- Napięcie znamionowe: 230

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Zwischenstecker 3, instrukcja obługi