



## DIGITRADIO 2 S

Przenośne radio stereo DAB+/UKF z odbiorem strumienia dźwięku Bluetooth

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
biały	4019588139114	0001/3911	854	490	24,5 x 10,9 x 4,7	26 x 20,5 x 5,5
czerwony/srebrny	4019588339118	0003/3911	854	490	24,5 x 10,9 x 4,7	19,5 x 18,75 x 5,75
czarny/biały	4019588239111	0002/3911	854	490	24,5 x 10,9 x 4,7	26 x 20,5 x 5,5
czarno/srebrny	4019588039117	0000/3911	854	490	24,5 x 10,9 x 4,7	26 x 20,5 x 5,5

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Wysokiej klasy wyświetlacz OLED

Strumień dźwięku Bluetooth (odbior)

Radio UKF (z RDS i PLL)

Zintegrowany, wymienny akumulator umożliwiający nawet 10 godzin odtwarzania

Equalizer

Pamięć ulubionych (20 DAB+/20 UKF)

Programowane przez użytkownika przyciski bezpośredniego wyboru stacji radiowej

### SONSTIGES

sVers\_Akku\_wechselbar: Tak

sVers\_Akku\_integriert: Tak

Tryb pracy: Bateriajne

Cechy: Bluetooth

Złącza: Wyjście audio jack 3,5 mm

Rodzaj odbioru: FM

### OBSŁUGA

Zegar: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Pamięć ulubionych UKW: 20

Pamięć ulubionych DAB+: 20

### GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 2 (RMS)

Stereo: 2 x 1

Equalizer: Tak

#### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

#### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

#### BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 5

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak

#### ZASILANIE

Akumulator: Akumulator litowo-jonowy 3,7 V o pojemności 1050 mAh

Żywotność baterii: 10 h

Ładowanie baterii przez USB: Tak

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 5 V / 2000 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzne

#### STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

#### SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth: Tak

#### EKRAN

Typ: OLED

#### POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: 0,5

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: 0,5

Praca: 9 max.

#### AUDIO

Głośnik Stereo: Tak

#### ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 2 S, akumulator, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi