

DIGITRADIO 2 S

Przenośne radio stereo DAB+/UKF z odbiorem strumienia dźwięku Bluetooth

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
biały	4019588139114	0001/3911	854	490	24,5 x 10,9 x 4,7	26 x 20,5 x 5,5
czerwony/srebrny	4019588339118	0003/3911	854	490	24,5 x 10,9 x 4,7	19,5 x 18,75 x 5,75
czarny/biały	4019588239111	0002/3911	854	490	24,5 x 10,9 x 4,7	26 x 20,5 x 5,5
czarno/srebrny	4019588039117	0000/3911	854	490	24,5 x 10,9 x 4,7	26 x 20,5 x 5,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Cyfrowe radio DAB+
- Radio UKF (z RDS i PLL)
- Pamięć ulubionych (20 DAB+/20 UKF)
- Wysokiej klasy wyświetlacz OLED
- Zintegrowany, wymienny akumulator umożliwiający nawet 10 godzin odtwarzania
- Programowane przez użytkownika przyciski bezpośredniego wyboru stacji radiowej
- Strumień dźwięku Bluetooth (odbiór)
- Equalizer

SONSTIGES

- sVers_Akku_wechselbar: Ja
- sVers_Akku_integriert: Tak
- Tryb pracy: akumulator
- Cechy: Bluetooth
- Złącza: Wyjście audio jack 3,5 mm
- Rodzaj odbioru: FM

OBSŁUGA

- Zegar: Tak
- Budzik: Tak
- Automatyczne wyłączanie: Tak
- Pamięć ulubionych UKW: 20
- Pamięć ulubionych DAB+: 20

GŁOŚNIK

- Moc muzyczna: 2 (RMS)
- Stereo: 2 x 1
- Equalizer: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowści: 0,5

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: 0,5

Praca: 9 max.

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth: Tak

AUDIO

Głośnik Stereo: Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 5

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak

EKRAN

Typ: OLED

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF

ZASILANIE

Akumulator: Akumulator litowo-jonowy 3,7 V o pojemności 1050 mAh

Żywotność baterii: 10 h

Ładowanie baterii przez USB: Tak

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 5 V / 2000 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 2 S, akumulator, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi