

Czujnik dymu 2

Czujka dymu z wewnętrzną syreną

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588095205	biały	0000/9520	212	196	10 x 4 x 10	12 x 5 x 12

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Reaguje na dym sygnałem dźwiękowym
- Zgodność z normą DIN EN 14604:2009-02
- Bezprzewodowy czujnik Z-Wave™ (868,42 MHz)

SONSTIGES

- Tryb pracy: Bateryjne

ŚRODOWISKO PRACY

- Temperatura otoczenia: 0 ... 55
- Wilgotność powietrza: 10 ... 95

POZOSTAŁE FUNKCJE

- Dioda stanu LED: Tak
- Wskaźnik wymiany baterii: Tak

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

- Transmisja bezprzewodowa: Z-Wave Plus
- Zasięg w budynku: max. 40 metr
- Częstotliwość operacyjna: 868,42

CZUJNIK

- Fotoelektryczny czujnik dymu: Tak

ZASILANIE

- Napięcie znamionowe: 9
- Typ baterii: 1 x 9 Volt, Litowa (E-Block)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Czujnik dymu Rauchmelder 2, bateria litowa (9 V), płyta montażowa, instrukcja obsługi