



Dekodery SD

Dekoder satelitarny z wbudowanym czytnikiem kart SIM w systemie CONAX

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)
4019588186675	czarny	0018/4667	614

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Czytnik kart SIM: Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak

Wyjście audio analogowe (RCA): Tak (rechts / links)

SCART: 2

Złącze F: 1

RS-232: 1

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: 5 ... 35

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

POZOSTAŁE FUNKCJE

Całkowita ilość programów: 4.000

LNB KONTROLA

Wertykalny: 14

Horizontalnie: 18

Przełącznik band: 22

Zasilanie prądowe LNB: max. 400 (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Conax: Tak

EKRAN

SD: Tak

TUNER

Typ tunera: DigitalSat

Tuner DVB-S: 1

Odbiór: SD (MPEG-2)

TECHNIROUTER ready: Tak

TUNER SATELITARNE

Impedancja wejściowa: 75

Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150

DVB-S: Shaped QPSK

DVB-S: 2 ... 45, SCPC/MCPC

FEC: Viterbi, Reed-Solomon

ZASILANIE

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: wewnętrzny

Napięcie znamionowe: 180 ... 250

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGIT CD e Plus FL Black, pilot, baterie, kabel zasilający, instrukcja obsługi,
karta startowa Telewizji na kartę