



Wzmacniacz liniowy 17Z

Multiswitche do instalacji na 4 pozycje satelitarne

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032699	srebrny/żółty	0000/3269	500	300	5,8 x 4,5 x 21,2	10,7 x 5,6 x 22,3

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat: 950 ... 2.150

Naziemny: 47 ... 862

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -25 ... 55

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 16

Wejście naziemne: 1

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety: Kompensiert die Dämpfung von bis zu 40 m Koaxkabel

SEPARACJA

Obwody: 40

WZMOCNIENIE

Sat: 7 ... 12 fest, schräglagenentzerrt

Naziemny: 5 ... 10 einstellbar

ZASILANIE

Pobór prądu: typ. 180 @18V

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Wzmacniacz liniowy 17Z