



DIGIT HD8-C

Cyfrowy dekodery kablowy HD z funkcją nagrywania

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588147706	srebrny	0001/4770	2,6	1,6	31 x 6 x 21	44 x 7 x 23
4019588147706	srebrny	0001/4770	2,6	1,6	31 x 6 x 21	44 x 7 x 23

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

HDTV-Tuner

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)

Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

2 CI-Schnittstellen

Netzwerk- und USB-Schnittstelle

Vielseitiger Flash-Kartenleser (für SD-Card und Compact-Flash)

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Tak

ISIPRO Cable: Tak

OBŚLUGA

Zegar: Tak

POBÓR PRĄDU

Standby LED: < 0,2

Wyłącznik sieciowy: Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście): 1

Złącze Common Interface (CI): 2

Czytnik kart SmartCard: Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak

Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF): Tak

Wyjście audio analogowe (RCA): Tak (rechts / links)

YUV (wyjście komponentowe): 1

Wyjście Video Cinch: 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak (RJ-45)

Karty SD: Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Francuski, Holenderski, Polski, Portugalski, Niemiecki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Szwedzki, Włoski, Rosyjski, Węgierski, Grecki, Angielski

Całkowita ilość programów: 5.000

Przelotka: Tak

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Conax: Tak

CI: Tak

EKRAN

Zatrzymanie obrazu: Tak

Zoom: Tak

720p: Tak

SD: Tak

576i: Tak

1080i: Tak

HD: Tak

576p: Tak

PRZYGOTOWANY DO ODBIORU

M7: Tak

TUNER

Tuner DVB-C: 1

Demodulacja: 16 / 32 / 64 / 128 / 256

Odbiór: HDTV (Mpeg-4+2)

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 180 ... 250

Zasilacz sieciowy: wewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGIT HD8-C, pilot Komfort, baterie, przewód zasilający, kabel HDMI, kabel antenowy, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

Wyniki testów DIGIT HD8-C



KaufTipp
Infosat (01/2009)



Testsieger | Note: Sehr
gut | 95,6 %
SATVISION (07/2010)



Klang-Niveau: 81 % |
Preis/Leistung: 3 von 5
Sternen | Sehr gut
Stereo (06/2009)