

TECHNIRADIO RDR

Przenośne radio kieszonkowe DAB+/UKF z funkcją latarki LED

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588139220	biały	0001/3922	200	124	12,7 x 5,8 x 2,3	14,8 x 7,2 x 4,6
4019588239227	srebrny	0002/3922	200	124	12,7 x 5,8 x 2,3	14,8 x 7,2 x 4,6
4019588239227	srebrny	0002/3922	200	124	12,7 x 5,8 x 2,3	14,8 x 7,2 x 4,6

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Cyfrowe radio DAB+
- Radio UKF z RDS
- Pamięć ulubionych (20 DAB+/20 UKF)
- Interfejs USB do odtwarzania MP3
- Zintegrowany, wymienny akumulator umożliwiający nawet 6 godzin odtwarzania
- Dowolnie przypisywane przyciski do bezpośredniego wyboru stacji
- Latarka LED

SONSTIGES

- sVers_Akku_wechselbar: Ja
- sVers_Akku_integriert: Tak
- Złącza: USB
- Rodzaj odbioru: FM
- Tryb pracy: akumulator

OBSŁUGA

- Pamięć ulubionych UKW: 20
- Pamięć ulubionych DAB+: 20

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

- Wejście Audio/AUX in: Tak (wtyk Jack 3,5 mm)
- Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1
- USB: 1

GŁOŚNIK

- Moc muzyczna: 1 (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

- Wilgotność powietrza: 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)
- Temperatura otoczenia: 5 - 35

POZOSTAŁE FUNKCJE

- Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Czeski

AUDIO

Głośnik Mono: Tak

EKRAN

Typ: LCD

Wielkość: 1,3

FUNKCJE

Odtwarzanie MP3 przez USB: Tak

Latarka kieszonkowa LED: Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Kostkowa antena DAB/UKF

ZASILANIE

Akumulator: Akumulator litowo-jonowy 3,7 V i 800 mAh

Żywotność baterii: 6 h

Ładowanie baterii przez USB: Tak

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Typ zasilacza: Zewn?trzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIRADIO RDR, kabel Mini USB, instrukcja użycia