



## TECHNIRADIO RDR

Przenośne radio kieszonkowe DAB+/UKF z funkcją latarki LED

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588139220	biały	0001/3922	200	124	12,7 x 5,8 x 2,3	14,8 x 7,2 x 4,6
4019588139220	biały	0001/3922	200	124	12,7 x 5,8 x 2,3	14,8 x 7,2 x 4,6
4019588239227	srebrny	0002/3922	200	124	12,7 x 5,8 x 2,3	14,8 x 7,2 x 4,6

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF z RDS

Pamięć ulubionych (20 DAB+/20 UKF)

Interfejs USB do odtwarzania MP3

Zintegrowany, wymienny akumulator umożliwiający nawet 6 godzin odtwarzania

Dowolnie przypisywane przyciski do bezpośredniego wyboru stacji

Latarka LED

### SONSTIGES

sVers\_Akku\_wechselbar: Ja

sVers\_Akku\_integriert: Ja

Złącza: USB

Tryb pracy: Bateria

Rodzaj odbioru: FM

### OBŚLUGA

Pamięć ulubionych UKW: 20

Pamięć ulubionych DAB+: 20

### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in: Tak (wtyk Jack 3,5 mm)

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

USB: 1

### GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 1 (RMS)

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

### POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Czeski

#### AUDIO

Głośnik Mono: Tak

#### EKRAN

Typ: LCD

Wielkość: 1,3

#### FUNKCJE

Odtwarzanie MP3 przez USB: Tak

Latarka kieszonkowa LED: Tak

#### ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Kostkowa antena DAB/UKF

#### ZASILANIE

Akumulator: Akumulator litowo-jonowy 3,7 V i 800 mAh

Żywotność baterii: 6 h

Ładowanie baterii przez USB: Tak

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Typ zasilacza: Zewn?trzny

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIRADIO RDR, kabel Mini USB, instrukcja użycia