



## Przełącznik scen 1

4-przyciskowy pilot zdalnego sterowania/przełącznik scen

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588502093	biały	0000/9521	60	26	5 x 5 x 1,5	8 x 8 x 3

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Rozszerzenie systemu TechniSat Smart-Home

Integracja/kontrola poprzez aplikację TechniSat CONNECT app

Pilot zdalnego sterowania z 4 przyciskami

Sterowanie 8 różnymi scenami - Naciśnij i przytrzymaj każdy przycisk

Instalacja ścienna lub użycie jako przenośny pilot zdalnego sterowania

Zasilanie elektryczne: Bateria (ładowalna) lub Micro USB 5V

Z-Wave™ Funksensor (868,42 MHz)

### SONSTIGES

Tryb pracy: Bateriajne

### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Ładowanie USB: Tak

### ŚRODOWISKO PRACY

Klasa IP: 20

Temperatura otoczenia: 0 ... 40

Wilgotność powietrza: 10 - 75

### POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

Transmisja bezprzewodowa: Z-Wave Plus

Zasięg w budynku: max. 40 metr

Zasięg na zewnątrz: max. 100 metr

Częstotliwość operacyjna: 868,42

### ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 3,6

Ładowanie baterii przez USB: Tak

Żywotność baterii: do 6 miesięcy

Akumulator: Li-Ion LIR2450

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Przełącznik sceny Szenenschalter 1, akumulator LIR2450, kabel USB do ładowania, dwustronna podkładka samoprzylepna, instrukcja obsługi